AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

SÉRIE ZA 6000

MODULES SOURCES | 6 ZONES | COUPURE SONO | MICRO PUPITRE

120 W
240 W
360 W

480 W
600 W

PPMS



CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

1 – Section amplification
- 6 sorties zones HP 100 V ou sortie directe 4 Ω / 100 V
- Atténuateur 6 positions par zone

- Circuit L.P

- FR 400 – Module réducteur d'effet retour
- FM 300 – Module contrôle de défaut

- RR 600 – (Interface réception télécommande des micros pupitres à zones)
- FD 200 – Module détecteur de défaut

- Prise RJ45 pour télécommande par micro pupitre à zones :
  1. Message numérique
  2. Carillon
  3. Branchement avec 3 modules (RC 600/610) simultanés

CARACTÉRISTIQUES	ZA 6120 (CODE 01163) - ZA 6240 (CODE 01164) ZA 6360 (CODE 01028) - ZA 6480 (CODE 01029) ZA 6600 (CODE 01031)
	- 50 dBu (2,45 mV) 5 KΩ symétrique - 10 dBu (245 mV) 15 KΩ symétrique
	- 10 dBu (245 mV) 15 KΩ asymétrique
	- 10 dBu (245 mV) 5 KΩ symétrique
	- 10 dBu (245 mV) 10 KΩ asymétrique
	0 dBu (775 mV) 3 KΩ asymétrique
	0 dBu (775 mV) 200 Ω asymétrique
	4 dBu (1,23 V) 10 KΩ asymétrique
Basse Impédance : 4 Ω / Haute Impédance : 100 V	
-3 dB (40 Hz – 20 000 Hz)	
< 0,5 % à 1 kHz	
AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V	









JD-MEDIA