Possibilité d'utiliser 16 canaux







EM-101



NL-90

Avec un poids de seulement 75g, le système de transmission EJ-5 permet aux utilisateurs de se déplacer librement et avec une totale flexibilité.

Récepteurs et émetteurs entièrement chargés peuvent être utilisés jusqu'à 20 heures avec un temps de recharge de seulement 3 - 4 heures.

Le système sans fil est parfait pour les écoles et les centres de formation où l'interaction simple entre professeurs / enseignants et les étudiants est nécessaire.

**Emetteur EJ-5T**

- 16 canaux sélectionnables
- Antenne interne
- Microphone intégré
- Prise Jack 3,5 mm pour micro cravate (option LM-71A) ou serre-tête (option HM-20A)
- Prise jack 3,5 mm AUX
- Affichage LCD rétro-éclairé indiquant canal, fréquence et état des accus
- Fréquence de réception : 863 – 865 MHz
- Fourni avec cordelette N503
- Alimentation par accu Lithium intégrée (1200 mAh)
- Prise alimentation (5 V) pour chargement (cordon fourni)
- Puissance d'émission 5 mW, portée 50 m environ
- Autonomie environ 20 heures
- Dimensions L x P x h : 52 x 34 x 88 mm
- Poids 75 g (sans les accus)

## Désignation modèle

**Emetteur** . . . . . **EJ-5T**
(code 02105)

**Récepteur EJ-5R**

- 16 canaux sélectionnables
- Antenne externe
- Prise jack 3,5 mm
- Fourni avec oreillette EM-101
- Affichage LCD rétro-éclairé indiquant canal, fréquence et état des accus
- Fréquence de réception : 863 – 865 MHz
- Réglage de volume
- Fourni avec cordelette N503
- Alimentation par accu Lithium intégrée (1200 mAh)
- Prise alimentation (5 V/1A) pour chargement
- Autonomie environ 20 heures
- Dimensions L x P x h : 52 x 34 x 98 mm
- Poids 75 g (sans les accus)

## Désignation modèle

**Récepteur avec écouteur** . . . . . **EJ-5R**
(code 02148)

**Oreillette pour récepteur** . . . . . **EM-101**
(code 00743)

**Boucle à induction** . . . . . **NL-90**
(code 00794)


20-SLOT CHARGER